

Notleuchten

RFE5



Armatur FL T5
 Gehäuse für alle Montage-Typen:
 Wand-, Decke-, Pendel
 Gehäuse aus Metall, weiss
 Schutzart: IP20
 Schutzklasse: I
 Normen: EN 60 598-2-22

Netzspannung : 230 VAC +/- 10%, 50/60Hz
 Ausführung : mit Einzelbatterie
 : Netz / Zentralbatterie
 Selbsttest : mit LED Anzeige
 Batterie : NiCd
 Lampen : FL 14W ... 80W, Sockel G5
 Autonomie : 1h / 3h
 Umgebungstemperatur : +5°C ... +30 °C

Typenbezeichnung:

*S - Bereitschaftsschaltung
 *P - Dauerschaltung
 *N - Netz / Zentralbatterie

*T - Selbsttest
 *E - Autonomie 1h

Beispiel: RFE5-35 PE+T = Notleuchte FL-T5 35W, Dauerschaltung, Autonomie 1h, Selbsttest

Typ	Artikel Nr.	Abmessungen	Watt	S	P	Batterie	Autonomie
RFE5-14 N 230	008 102 067	576x37x66	14	x		NiCd	1h
RFE5-28 PE	008 102 068	1176x37x66	28	x	x	NiCd	1h
RFE5-28 PE+T	008 102 069	1176x37x66	28	x	x	NiCd	1h
RFE5-28 N 230	008 102 070	1176x37x66	28	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
RFE5-54 PE	008 102 071	1176x37x66	54	x	x	NiCd	1h
RFE5-54 PE+T	008 102 072	1176x37x66	54	x	x	NiCd	1h
RFE5-54 N 230	008 102 073	1176x37x66	54	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
RFE5-35 PE	008 102 074	1476x37x66	35	x	x	NiCd	1h
RFE5-35 PE+T	008 102 075	1476x37x66	35	x	x	NiCd	1h
RFE5-35 N 230	008 102 076	1476x37x66	35	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
RFE5-49 PE	008 102 077	1476x37x66	49	x	x	NiCd	1h
RFE5-49 PE+T	008 102 078	1476x37x66	49	x	x	NiCd	1h
RFE5-49 N 230	008 102 079	1476x37x66	49	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			
RFE5-80 PE	008 102 080	1476x37x66	80	x	x	NiCd	1h
RFE5-80 PE+T	008 102 081	1476x37x66	80	x	x	NiCd	1h
RFE5-80 N 230	008 102 082	1476x37x66	80	Netz 230V AC/DC / Zentralbatterie			

Änderungen vorbehalten!

